

**S 30.12 CI**



## Digitalreceiver mit 2 CI-Slots und optischem Digitalausgang

8000 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme

- S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream
- Timer-Funktion
- Netzschalter
- MPEG2-Digital und voll DVB-kompatibel
- 2 Ci-Slots (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
- 1 LNB-Eingang (F-Typ), 1 ZF-Durchschleifausgang
- Eingangsfrequenz: 950 - 2150 MHz.
- 8000 Kanäle für TV- und Radio-Programme
- Kanallistenbearbeitung
- Favoritenlisten
- SCPC-und MCPC-Empfang von C/Ku-Band-Satelliten
- 256 Farben-Menü (12 Sprachen)
- Elektronischer Programm-Guide (EPG)
- Untertitel- und Teletext-Unterstützung
- MPEG1-Level 2, digitaler Sound in CD-Qualität
- Kindersicherung für einzelne Programme
- DiSEqC 1.0, 1.1(bis zu 16 Satelliten ansteuerbar), 1.2, 1.3 (USALS)
- Integrierte Spiele: Tetris, BlockOut, Sokoban
- 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V-Ausgang
- Videosignale: RGB, CVBS



EYCOS S 30.12 CI  
auch in schwarz erhältlich

Länge: 36 cm, Breite: 26,8 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 3 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz-u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!