

Digitales Media Center für Ihren PC und Laptop

FireDTV C/CI ist ein externer digitaler Kabelempfänger (DVB-C) mit Common Interface in exklusivem Design, welcher Ihren PC oder Laptop in ein Digitales Media Center verwandelt. Über eine Media Center Software, wird Ihr Computer zu einem **Digitalen-TV** Empfänger, zu einem **Digitalen-Videorekorder** (PVR), und zu einem **DVD-Spieler** erweitert, wobei alles über eine einzige Fernbedienung gesteuert wird.



Schnelle und einfache Installation

- Einfache Verbindung über FireWire mit dem PC oder Laptop
- Der PC muss nicht geöffnet werden; keinen Ärger mit IRQs
- Einfache Installation und Verwendung, auch für Computer-Anfänger

Digital-TV und -Radio Empfang

- Digital-Video und -Audio in DVD Qualität
- Empfang von High Definition Television (HDTV)
- Digitales FTA (Free To Air) und PayTV in Vollbild
- Common Interface zum Empfang von PayTV (Zum Empfang von PayTV wird ein CAM-Modul und eine gültige Smartkarte von Ihrem PayTV-Anbieter benötigt)



Digitaler Videorecorder und DVD-Spieler

- Gleichzeitiges Fernsehen und Aufnehmen mit der Timeshift Funktion (PVR)
- Aufnahmen von Digital-TV und -Radio auf die Festplatte des Computers
- Programmieren des Videorekorders mit dem integrierten EPG (Electronic Program Guide)
- Bequeme Steuerung sowie Abspielen von aufgenommenen Filmen und DVDs über Fernbedienung (DVD-Laufwerk wird benötigt)



Kompatibel zu vielen Media Center Anwendungen

- Ausgeliefert mit MyTheatre Home Entertainment Software
- BDA Treiber sind erhältlich für die Verwendung von FireDTV mit anderen Media Center Anwendungen, wie Showshifter, Media Portal und SceneoTV



FireDTV C/CI Lieferumfang

- FireDTV DVB-C Empfänger mit Common Interface (CI)
- IR Fernbedienung, inklusive 2 AA-Batterien
- 12V Netzteil
- FireWire Kabel 6/6 polig und 6/4 polig, 1.5m
- MyTheatre TV Software für WindowsXP®
- Installations-Anleitung ausgedruckt
- CD-ROM mit Treiber, Software und Benutzerhandbuch
- CD-ROM mit PowerDVD5
- Antennenkabel, 1m

System Voraussetzungen

- PC mit Pentium® IV Prozessor, min. 1,5GHz, 128 MB RAM
- Für HDTV: Pentium® IV Prozessor, min. 3,0GHz, 256 MB RAM
- Windows® XP, DirectX9.0 oder höher
- CD-ROM- und/oder DVD-Laufwerk
- FireWire 400 Port (On Board oder mit OHCI-Adapter)
- Für SDTV Aufnahmen min. 1,5GB Festplatten-Speicherplatz pro Stunde
- Für HDTV Aufnahmen min. 5 GB Festplatten-Speicherplatz pro Stunde
- DirectDraw® kompatible AGP oder PCI Express Grafikkarte
- Für PayTV: CAM-Modul, gültiges Abonnement und eine Smartkarte
- DVB-C Signal von Ihrem Anbieter
- Für DVD Wiedergabe: DVD-Laufwerk

Anschlüsse

- DC Versorgungsstecker
- 2 x FireWire 400
- Common Interface Slot
- Kabeleingang (ANT.IN)
- Kabelausgang (ANT.OUT)



Kompatible CAM-Module

FireDTV C/CI wurde bereits mit folgenden CAM-Modulen erfolgreich getestet (weitere Module werden in Zukunft hinzugefügt):

Alphacrypt (Full und Light), AstonCrypt, Cryptoworks, Conax, InXWorld, Irdeto, Irdeto SE, MatrixCam (Reborn, Reloaded, Revolution), TopUpTV, Viaccess Red, XCAM, Zetacam (gelb und lila).

FireDTV C/CI ist kein offizielles Empfangsgerät für ein PayTV-System! Es kann möglich sein, dass bestimmte von Ihrem PayTV-Anbieter zur Verfügung gestellte und beschriebene Funktionen, wie z.B. Pay Per View, nicht unterstützt werden.

Bei Verwendung von FireDTV C/CI wird kein technischer Support von Seiten des PayTV-Anbieters gewährleistet. Technischer Support für FireDTV C/CI wird nur von digital everywhere geleistet.

Eine Liste der bereits getesteten digitalen Kabelanbieter wird unter www.digital-everywhere.com zur Verfügung gestellt.

Für mehr Informationen

Email: office@digital-everywhere.com
Web: www.digital-everywhere.com
Online Shop: shop.digital-everywhere.com